

J. 833 U.S. PTO
09/598372
06/21/00

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 26 MAI 2000.

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS Cédex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04
Télécopie : 01 42 93 59 30

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Confirmation d'un dépôt par télécopie

26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

Cet imprimé est à remplir à l'encre noire en lettres capitales.

Reservé à INPI

DATE DE REMISE DES PIÈCES **1 JUIL 1999**
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL **9908476**
DEPARTEMENT DE DÉPÔT **75 INPI PARIS**
DATE DE DÉPÔT **01 JUIL 1999**

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

BREVATOME
3, rue du Docteur Lancereaux
75008 PARIS

2 DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle

☒ brevet d'invention

☐ demande divisionnaire

☐ certificat d'utilité

☐ transformation d'une demande
de brevet européen

☐ demande initiale

☐ brevet d'invention

☐ certificat d'utilité n°

date

Établissement du rapport de recherche

☐ différé

☒ immédiat

Le demandeur, personne physique, requiert le paiement échelonné de la redevance

☐ oui

☐ non

Titre de l'invention (200 caractères maximum)

**RECEPTEUR AMRC A SUPPRESSION PARALLELE D'INTERFERENCES ET A
SYNCHRONISATION OPTIMISEE.**

3 DEMANDEUR (S) n° SIREN

code APE-NAF

Nom et prénoms (souligner le nom patronymique) ou dénomination

Forme juridique

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
Etablissement public de Caractère Scientifique,
Technique et Industriel

Nationalité (s) **Française**

Adresse (s) complète (s)

31,33 rue de la Fédération 75752 PARIS 15ème

Pays

France

En cas d'insuffisance de place, poursuivre sur papier libre

4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs

☐ oui

☒ non

Si la réponse est non, fournir une désignation séparée

5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES

☐ requise pour la 1ère fois

☐ requise antérieurement au dépôt : joindre copie de la décision d'admission

6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE

pays d'origine

numéro

date de dépôt

nature de la demande

7 DIVISIONS

antérieures à la présente demande n°

date

n°

date

8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE

(nom et qualité du signataire)

R. SIGNORE
422-5/S002

SIGNATURE DU PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION

SIGNATURE APRÈS ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE À L'INPI

DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR

(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

DEPARTEMENT DES BREVETS

26bis, rue de Saint-Petersbourg B 13264.3/RS
75800 Paris Cédex 08
Tél. : 01 53 04 53 04 - Télécopie : 01 42 93 59 30

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

99 08 476

TITRE DE L'INVENTION :

RECEPTEUR AMRC A SUPPRESSION PARALLELE D'INTERFERENCES
ET A SYNCHRONISATION OPTIMISEE.

LE(S) SOUSSIGNÉ(S)

R. SIGNORE
c/o BREVATOME
3 rue du Docteur Lancereaux
75008 PARIS

DÉSIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) (indiquer nom, prénoms, adresse et souligner le nom patronymique) :

OUVRY Laurent

33, avenue Jeanne d'Arc
38100 GRENOBLE

VARREAU Didier

177, chemin de Marseillère
38450 ST GEORGES DE COMMIERS

LATTARD Didier

Les Rithons
38680 RENCUREL

LEVEQUE Sébastien

16 rue Joya
38000 GRENOBLE


FRANCE

NOTA : A titre exceptionnel, le nom de l'inventeur peut être suivi de celui de la société à laquelle il appartient (société d'appartenance) lorsque celle-ci est différente de la société déposante ou titulaire.

Date et signature (s) du (des) demandeur (s) ou du mandataire

PARIS LE 1er Juillet 1999

R. SIGNORE
422-5/S002



**RECEPTEUR AMRC A SUPPRESSION PARALLELE
D'INTERFERENCES ET A SYNCHRONISATION OPTIMISEE**

5

DESCRIPTION

Domaine technique

La présente invention a pour objet un récepteur AMRC ("Accès Multiple à Répartition par les Codes" ou en anglais, "CDMA" pour "Code Division Multiple Access") à suppression parallèle d'interférences et à synchronisation optimisée.

Plus généralement, l'invention se rapporte à la transmission numérique à étalement de spectre par séquence directe (en abrégé DSSS pour "Direct Sequence Spread Spectrum").

L'invention trouve des applications dans les systèmes de radiocommunications avec les mobiles, dans les réseaux locaux sans fil (WLAN : "Wireless Local Area Network"), dans les boucles locales d'abonnés sans fil (WLL "Wireless Local Loop"), dans la télévision câblée et les services multimédia sur le câble, dans la domotique et la télécollecte, ...

25 Etat de la technique antérieure

L'étalement de spectre par séquence directe consiste à moduler chaque symbole d'un signal numérique par une séquence binaire pseudo-aléatoire. Une telle séquence est composée de N impulsions ou "chips" dont la durée T_c est égale à T_s/N . Le signal modulé présente un spectre qui s'étale sur une plage N fois plus large

que celui du signal original. A la réception, la démodulation consiste à corrélérer le signal avec la séquence utilisée à l'émission, ce qui permet de retrouver l'information liée au symbole de départ.

5

Les avantages de cette technique sont nombreux :

- discrétion, puisque la densité spectrale de puissance du signal est réduite d'un facteur N ;
- 10 ▪ immunité vis-à-vis des émissions à bande étroite, volontaires ou parasites, puisque l'opération de corrélation réalisée au niveau du récepteur conduit à l'étalement spectral de ces émissions ;
- 15 ▪ interception difficile puisque la démodulation requiert la connaissance de la séquence utilisée à l'émission ;
- résistance aux trajets multiples qui, sous certaines conditions, provoquent des
- 20 évanouissements sélectifs en fréquence et donc n'affectent pas partiellement le signal émis ;
- accès multiple possible par affectation de différentes séquences à différents utilisateurs.

25 La technique de modulation à étalement de spectre par séquence directe est largement décrite dans la littérature spécialisée. On peut citer, par exemple, les ouvrages suivants :

- "CDMA Principles of Spread Spectrum
- 30 Communication", par Andrew J. VITERBI, Addison-Wesley Wireless Communication Series ;

- "Spread Spectrum Communications", par Marvin K. SIMON et al., vol. I, 1983, Computer Science Press ;
- "Spread Spectrum Systems", par R.C. DIXON, John WILEY and Sons.

5

La figure 1 annexée illustre le principe d'un récepteur de signal à étalement de spectre. Le récepteur représenté reçoit un signal $r(t)$ et comprend
10 un premier circuit 10, appelé par la suite moyen de corrélation, et qui peut être un filtre adapté ou un corrélateur glissant, un circuit 12 de récupération d'un signal d'horloge symbole, signal qui permet la synchronisation des moyens du récepteur, éventuellement
15 un circuit de traitement 14 apte à effectuer différents traitements supplémentaires, comme par exemple une multiplication retardée, une estimation de canal, etc..., et enfin un circuit 16 apte à prendre une décision sur la valeur du symbole transmis.

20 Le premier circuit de ce récepteur (moyen de corrélation 10), qu'il s'agisse d'un corrélateur glissant ou d'un filtre adapté, joue un rôle important qui peut être précisé à l'aide des figures 2 et 3.

Un corrélateur glissant (figure 2) comprend
25 schématiquement un générateur de séquence pseudo-aléatoire 20 et un multiplieur 22 recevant le signal d'entrée $r(t)$ et la séquence délivrée par le générateur 20, un additionneur 24, un circuit 26 relié à la sortie de l'additionneur 24 et rebouclé sur celui-ci et
30 réalisant un retard. La sortie du corrélateur glissant est reliée à un sous-échantillonneur 28. Les circuits

20, 26, 28 sont commandés par un signal d'horloge symbole Hs.

Quant au filtre adapté (figure 3), il s'agit en général d'un filtre numérique 30 dont les coefficients sont adaptés à la séquence utilisée. Ce filtre reçoit le signal d'entrée $r(t)$ et délivre un signal filtré appliqué encore à un sous-échantillonneur 28. Ce dernier est commandé par le signal d'horloge symbole Hs.

Vues de la sortie du sous-échantillonneur 28, ces deux architectures sont équivalentes. En revanche, vues de l'entrée du sous-échantillonneur 28, elles sont différentes puisqu'elles ne délivrent pas le même signal, comme le montrent les figures 4, 5 et 6.

La figure 4, tout d'abord, montre la sortie S_f du filtre numérique adapté de la figure 3, en fonction du rang n des échantillons ; la figure 5 la sortie S_c du corrélateur glissant de la figure 5 lorsque la réplique locale de la séquence émise est alignée avec la séquence émise ; et la figure 6 la sortie S_c de ce même corrélateur glissant lorsque la réplique locale de la séquence n'est pas alignée avec la séquence émise. Le pic de corrélation portant l'information sur le symbole est marquée P sur les figures 4 et 5.

On voit bien, d'après ces figures, que le corrélateur glissant a besoin d'une information liée au rythme des symboles, signal dit "horloge symbole" et noté Hs, pour que la réplique locale de la séquence soit alignée avec la séquence modulant les symboles

reçus, sinon la démodulation des symboles est impossible (cas de la figure 6). Le filtre adapté, lui, ne requiert pas cette information. Ainsi, ce qui différencie en premier lieu une structure à corrélateur glissant et une structure à filtre adapté, c'est que la première a besoin d'une information externe de synchronisation.

Un filtre adapté permet la récupération de l'horloge symbole, par exemple par une détection récurrente du pic de corrélation sur une fenêtre de N points (figure 4). La récupération de l'horloge symbole est également possible à l'aide d'un corrélateur glissant, mais de manière plus complexe : il faut modifier pas à pas la phase de la réplique locale de la séquence jusqu'à ce que la sortie du corrélateur glissant corresponde à un maximum d'énergie, donc à un pic de corrélation (cas de la figure 5).

Si ces deux structures permettent de retrouver l'horloge symbole, elles ne le font pas avec la même vitesse : l'opération de récupération de l'horloge symbole dure au maximum N périodes symbole, c'est-à-dire NT_s avec un corrélateur glissant, alors qu'elle ne demande qu'une seule période symbole T_s avec un filtre adapté.

25

L'avantage du filtre adapté est donc évident en terme de rapidité d'acquisition du signal d'horloge symbole. Son inconvénient est sa complexité opératoire, puisque son implantation sous forme de filtre numérique à réponse impulsionnelle finie (travaillant à la cadence des chips multipliée par le nombre

30

d'échantillons) requiert N multiplications et N additions pour chaque échantillon. Sa complexité structurelle va de pair avec sa complexité opératoire.

Le corrélateur glissant n'effectue, lui, qu'une
 5 multiplication et qu'une addition pour chaque nouvel échantillon. S'il est relativement mal adapté à la récupération de l'horloge, il est en revanche très avantageux en terme de complexité opératoire.

10 La technique AMRC (ou CDMA en anglais) peut être de deux types. Si les différents émetteurs des utilisateurs n'ont pas de référence commune de temps, le système est dit asynchrone puisque les débuts des symboles propres à chaque utilisateur parviennent au
 15 récepteur à des instants différents. On peut, aussi, faire en sorte que les débuts des symboles reçus des différents utilisateurs coïncident (modulo la période T_s d'un symbole). Le système est alors dit "synchrone". Les systèmes asynchrones possèdent le gros avantage de
 20 ne pas nécessiter de signal extérieur de synchronisation contrairement aux systèmes synchrones, mais c'est au détriment de contraintes plus fortes sur les propriétés des séquences d'étalement.

En effet, dans un système AMRC asynchrone, les
 25 séquences possèdent des phases relatives quelconques au niveau de la réception. Une bonne séparation des signaux suppose donc que les intercorrélations entre séquences soient faibles, quelles que soient les phases relatives entre les séquences.

30 Si l'on désigne par $g_i(t)$ et $g_k(t)$ deux séquences pseudo-aléatoires affectées à des utilisateurs i et k ,

on peut définir un coefficient $\mu_{i,k}$ traduisant la corrélation entre ces deux séquences. Ce coefficient est égal à la moyenne, sur la durée T_s d'un symbole, du produit des séquences, soit :

$$\mu_{i,k} = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} g_i(t) g_k(t) dt.$$

Ce coefficient représente une autocorrélation si $i=k$ et une intercorrélation si $i \neq k$.

Le signal à la sortie du corrélateur correspondant à l'utilisateur de rang k (c'est-à-dire après le sous-échantillonneur 28 de la figure 2) peut s'écrire, en fonction de ce coefficient :

$$A_k d_k + \sum_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^{K-1} \mu_{i,k} A_i d_i + \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} n(t) \cdot g_k(t) dt$$

où A_k est l'amplitude du signal propre à l'utilisateur de rang k , $g_k(t)$ la séquence pseudo-aléatoire propre à cet utilisateur, d_i la donnée transmise et $n(t)$ un bruit blanc additif gaussien. Dans cette expression, l'indice i va de 0 à $K-1$, K étant le nombre total d'utilisateurs, mais sans prendre la valeur k propre à l'utilisateur considéré.

Le premier terme, soit $A_k d_k$ permet de retrouver la donnée d_k ; le deuxième correspond à une corrélation avec les signaux correspondant aux autres utilisateurs. Ce terme est appelé "interférence d'accès multiple" ou IAM en abrégé (MAI en anglais pour "Multiple Access Interference").

L'existence de cette interférence d'accès multiple entraîne une conséquence non négligeable sur la capacité du système de transmission, c'est-à-dire sur

le nombre d'utilisateurs simultanés acceptables, et sur les performances du système.

De nombreux travaux ont été entrepris pour tenter de réduire ce phénomène d'interférence. On peut citer :

- 5 - des travaux sur les séquences d'étalement pseudo-aléatoires,
- des travaux sur la gestion des puissances des différents émetteurs,
- la mise en oeuvre d'antennes adaptatives,
- 10 - des travaux sur des structures de récepteur plus performantes.

Ces derniers travaux ont notamment porté sur la recherche de structures de récepteur dites "sous-optimales", qui, contrairement à une structure optimale, réalisent un bon compromis entre performances et complexité opératoire. Parmi celles-ci, les structures à suppression parallèle d'interférences présentent de l'intérêt et l'on va rappeler en quoi elles consistent.

20 Un récepteur à suppression parallèle d'interférences utilise en général :

- un premier étage fondé sur un détecteur classique avec une banque de moyens de corrélation,
- 25 - des moyens de génération d'un signal d'interférence,
- des moyens de suppression dans le signal reçu des interférences engendrées par les autres utilisateurs du système,
- 30 - un dernier étage d'estimation des données finales.

Une telle technique est décrite dans l'article de R.M. BUEHRER et al. intitulé "Analysis of DS-CDMA Parallel Interference Cancellation with Phase and Timing Errors", publié dans "IEEE Journal of Selected Areas in Communications", vol. 14, n°8, Octobre 1996, pp. 1522-1535. Le récepteur correspondant est illustré sur la figure 7 annexée, dans le cas de trois utilisateurs. Le signal de réception $r(t)$ est traité dans un premier étage de suppression d'interférence ESI₁, constitué de trois moyens de corrélation 101, 102, 103 utilisateurs. Ces moyens de corrélation délivrent trois signaux de décision Z_1^1, Z_2^1, Z_3^1 qui sont traités dans trois circuits d'estimation des interférences 111, 112, 113. Ces derniers délivrent des signaux $\hat{S}_1^1, \hat{S}_2^1, \hat{S}_3^1$ qui sont obtenus par étalement des signaux Z par les séquences pseudo-aléatoires des trois utilisateurs. Pour chaque utilisateur, les signaux \hat{S} des autres utilisateurs sont sommés, soit respectivement $\sum_{2,3}$ pour l'utilisateur 1, $\sum_{1,3}$ pour l'utilisateur 2 et $\sum_{1,2}$ pour l'utilisateur 3. Ces sommes sont soustraites du signal de réception $r(t)$ dans trois soustracteurs 121, 122, 123, pour obtenir trois nouveaux signaux r_1^1, r_2^1, r_3^1 .

Les signaux r_1^1, r_2^1, r_3^1 peuvent à leur tour être traités dans un deuxième étage de suppression d'interférences et ainsi de suite, jusqu'à un $i^{\text{ème}}$ étage de suppression d'interférence ESI_i. En effet, débarrassés au moins en partie du bruit d'accès multiple, les signaux r_1^1, r_2^1, r_3^1 permettent de mieux

estimer l'interférence à soustraire au signal reçu $r(t)$. Dans l'étage de rang i , soit ESI_i , on n'a représenté que les soustracteurs avec les signaux r_1^i , r_2^i et r_3^i .

5 Le récepteur comprend enfin un dernier étage, ED, dit de décision, avec trois voies contenant des moyens de corrélation 141, 142, 143 et trois circuits de décision 151, 152, 153 délivrant les données d_1 , d_2 , d_3 .

Dans chaque étage, il existe des moyens de
10 synchronisation pour la commande des divers circuits. Dans le premier étage ESI_1 , on trouve ainsi des circuits de synchronisation 131, 132, 133 commandant les moyens de corrélation 101, 102, 103, et les moyens d'estimation 111, 112, 113. Dans le dernier étage ED,
15 on trouve des moyens de synchronisation 161, 162, 163 commandant les moyens de corrélation 141, 142, 143 et les moyens de décision 151, 152, 153.

D'une manière générale, pour construire un signal de correction d'interférences d'accès multiple, on a
20 besoin de trois informations :

- 1) une horloge symbole (H_s),
- 2) les amplitudes, et
- 3) les signes des signaux véhiculés sur les voies I et Q, après corrélation, soit $A(I)$ et $A(Q)$.

25 Toutes ces informations sont calculées ou relevées à chaque étage, pour la commande de cet étage et indépendamment de ce qui se passe dans les autres étages.

Cette disposition, si elle permet un
30 fonctionnement correct du récepteur, est cependant assez lourde. L'invention remédie à cet inconvénient en

proposant une structure plus simple et qui permet en outre de tirer un meilleur parti des performances des moyens de corrélation.

5 Exposé de l'invention

On se place dans le cas d'un système à étalement de spectre par séquence directe et à plusieurs émetteurs éventuellement asynchrones. Au niveau d'un récepteur à suppression parallèle d'interférences, le
10 ou les pics de corrélation correspondant aux différents trajets de propagation du signal de l'utilisateur k, sont placés exactement aux mêmes endroits dans la fenêtre symbole, quel que soit l'étage de suppression considéré, pour un symbole donné. En effet, le signal
15 reçu contient les répliques du signal émis par l'utilisateur k associées aux trajets de propagation, à une place figée, pour un symbole donné, dans la fenêtre symbole. Les positions temporelles sont estimées dans le moyen de synchronisation et peuvent sans doute être
20 considérées comme différentes d'un étage à l'autre, puisque le signal est progressivement épuré des interférences au fil des étages de suppression. Mais l'information reçue ne se déplace pas relativement à la fenêtre du symbole considéré. Ainsi, un seul signal de
25 synchronisation par trajet est suffisant et non un par trajet et par étage.

Ces réflexions ont amené le Demandeur à proposer d'utiliser le/les signaux de synchronisation calculés dans le dernier étage du récepteur, signaux les moins
30 entachés d'erreur, pour piloter tous les étages de suppression d'interférences, pour chaque utilisateur.

L'invention permet ainsi de s'affranchir des calculs lourds de recherche de signaux d'horloge à tous les premiers étages et diminue ainsi considérablement la complexité opératoire du récepteur. Cette complexité
5 peut encore être réduite par l'emploi de corrélateurs glissants dans les premiers étages et de filtres adaptés dans le dernier. Comme il a été expliqué plus haut, le filtre adapté permet d'acquérir la synchronisation en une seule période symbole alors que
10 l'utilisation de corrélateurs glissants permet de réduire la complexité opératoire, sans dégrader ce temps d'acquisition.

De façon précise la présente invention a pour
15 objet un récepteur pour transmission à accès multiple à répartition par les codes et à suppression parallèle d'interférences d'accès multiple, comprenant :

- au moins un étage de suppression d'interférences d'accès multiple constitué par
20 K voies comprenant chacune un moyen de corrélation correspondant à une séquence pseudo-aléatoire particulière et des moyens de génération et de suppression des interférences, chaque étage délivrant à l'étage suivant K
25 signaux débarrassés au moins en partie des interférences d'accès multiple,
- un dernier étage, de décision, constitué par K voies recevant les K signaux provenant des K
30 voies de l'étage de suppression précédent et comprenant chacune un moyen de corrélation correspondant à l'une des séquences pseudo-

aléatoires et des moyens de décision délivrant une donnée,

- des moyens pour produire des signaux de synchronisation aptes à commander les moyens de suppression d'interférences,
- des moyens pour produire des signaux de synchronisation aptes à commander les moyens de décision du dernier étage,

ce récepteur étant caractérisé en ce que les moyens pour produire les signaux de synchronisation sont constitués par K moyens disposés uniquement dans les K voies du dernier étage, les K signaux de synchronisation produits par ces K moyens commandant les K moyens de décision des K voies du dernier étage et les moyens d'estimation des interférences des K voies des étages de suppression d'interférences, après des décalages temporels appropriés.

De préférence, les K signaux de synchronisation commandent aussi les K moyens de corrélation.

De préférence encore, les K moyens de corrélation des K voies du dernier étage, sont constitués par K filtres adaptés à K séquences pseudo-aléatoires, et les K moyens de corrélation des K voies de chaque étage de suppression d'interférences sont constitués par K corrélateurs glissants.

Brève description des dessins

- la figure 1, déjà décrite, représente un récepteur connu à étalement de spectre ;
- la figure 2, déjà décrite, montre un corrélateur glissant ;

- la figure 3, déjà décrite, montre un filtre adapté ;
- la figure 4, déjà décrite, montre le signal de sortie d'un filtre adapté ;
- 5 - la figure 5, déjà décrite, montre le signal de sortie d'un corrélateur glissant lorsque la réplique locale de la séquence est alignée avec la séquence émise ;
- 10 - la figure 6, déjà décrite, montre ce même signal de sortie lorsque la réplique locale n'est pas alignée avec la séquence émise ;
- la figure 7, déjà décrite, montre un récepteur AMRC avec suppression d'interférences d'accès multiple selon l'art antérieur ;
- 15 - la figure 8 montre un récepteur conforme à l'invention.

Description de modes particuliers de réalisation

La figure 8 illustre un mode particulier de
20 réalisation d'un récepteur conforme à l'invention. Cette figure correspond à la figure 7 et les mêmes moyens portent les mêmes références. Il va de soi que l'invention n'est pas limitée à 3 voies, mais qu'elle s'étend à K voies, K étant quelconque. Par ailleurs, le
25 nombre i des étages de suppression d'interférences d'accès multiple est lui aussi quelconque.

Sur la figure 8, les moyens de synchronisation sont constitués par les trois moyens 171, 172, 173, disposés dans l'étage de décision ED, ces moyens étant
30 utilisés non seulement dans les voies du dernier étage, mais également dans les étages de suppression

d'interférences comme l'étage ESI_1 , où les signaux délivrés par les moyens 171, 172, 173 sont appliqués aux moyens de corrélation 101, 102, 103 et aux circuits d'estimation 111, 112, 113, après un décalage temporel
5 approprié apporté par les circuits 181, 182, 183, comprenant, modulo la période symbole, le temps de traitement.

Par ailleurs, les moyens de corrélation 141, 142, 143 du dernier étage sont avantageusement des filtres
10 adaptés, qui permettent d'acquérir la synchronisation en une seule période symbole, alors que les moyens de corrélation 101, 102, 103 des étages de suppression d'interférences sont des corrélateurs glissants, ce qui réduit la complexité sans dégrader le temps
15 d'acquisition.

REVENDICATIONS

1. Récepteur pour transmission à accès multiple à
répartition par les codes et à suppression parallèle
5 d'interférences d'accès multiple, comprenant :

- au moins un étage de suppression
d'interférences d'accès multiple (ESI_i)
constitué par K voies comprenant chacune un
moyen de corrélation ($101, 102, 103$)
10 correspondant à une séquence pseudo-aléatoire
particulière et des moyens de génération ($111,$
 $112, 113$) et de suppression ($121, 122, 123$) des
interférences, chaque étage délivrant à l'étage
suivant K signaux (r_1^i, r_2^i, r_3^i) débarrassés au
15 moins en partie des interférences d'accès
multiple,
- un dernier étage (ED), de décision, constitué
par K voies recevant les K signaux provenant
des K voies de l'étage de suppression précédent
20 et comprenant chacune un moyen de corrélation
($141, 142, 143$) correspondant à l'une des
séquences pseudo-aléatoires et des moyens de
décision ($151, 152, 153$) délivrant une donnée
(d_1, d_2, d_3),
- 25 - des moyens ($131, 132, 133$) pour produire des
signaux de synchronisation aptes à commander
les moyens de suppression d'interférences,
- des moyens ($161, 162, 163$) pour produire des
signaux de synchronisation aptes à commander
30 les moyens de décision ($151, 152, 153$) du
dernier étage (ED),

ce récepteur étant caractérisé en ce que les moyens pour produire les signaux de synchronisation sont constitués par K moyens (171, 172, 173) disposés uniquement dans les K voies du dernier étage (ED), les
5 K signaux de synchronisation produits par ces K moyens commandant les K moyens de décision (151, 152, 153) des K voies du dernier étage (ED) et les moyens d'estimation des interférences (111, 112, 113) des K
10 voies des étages de suppression d'interférences (ESI_i), après des décalages temporels appropriés (181, 182, 183).

2. Récepteur selon la revendication 1, dans lequel les K signaux de synchronisation commandent aussi les K
15 moyens de corrélation (101, 102, 103).

3. Récepteur selon la revendication 1, dans lequel les K moyens de corrélation (141, 142, 143) des K voies du dernier étage (ED) sont constitués par K filtres
20 adaptés à K séquences pseudo-aléatoires, et les K moyens de corrélation (101, 102, 103) des K voies de chaque étage de suppression d'interférences (ESI_i) sont constitués par K corrélateurs glissants.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

FIG. 4




FIG. 5





FIG. 6






FIG. 7




FIG. 8